

## Konfiguracja usługi WAP w telefonach myPhone

Operatorzy sieci komórkowych dla których możliwe jest skonfigurowanie usługi WAP:



Telefony myPhone posiadają GPRS, w związku z tym, konfigurację WAP należy przeprowadzić, wykorzystując poniższe informacje:

### 1. Dla sieci ORANGE:

Nazwa profilu:

- **Nośnik danych**
- **APN**
- **Nazwa użytkownika**
- **Hasło**
- **Tryb uwierzytelnienia**
- **Adres IP**
- **Port IP**
- **Strona główna**

WAP Orange GPRS

GPRS  
wap  
wap  
wap  
normalne  
192.168.006.102  
9201  
<http://mobile.orange.pl>



## 2. Dla sieci PLUS GSM:

### Nazwa profilu:

- **APN**
- **Nazwa użytkownika**
- **Hasło**
- **Adres IP**
- **Strona główna**

### WAP Plus GSM

wap.plusgsm.pl  
**brak**  
**brak**  
**212.002.096.016**  
**http://wap.plusgsm.pl**



## 3. Dla sieci HEYAH:

### Nazwa profilu:

- **Nośnik danych**
- **APN**
- **Nazwa użytkownika**
- **Hasło**
- **Typ uwierzytelniania**
- **Zabezpieczenie połączeń**
- **Adres IP**
- **Port IP**
- **Tryb sesji**
- **Strona główna**

heyahwap  
**GPRS**  
heyah.pl  
heyah  
heyah  
**Normalne**  
**Wyłączone**  
**213.158.194.194**  
**9201**  
**Stały**  
**http://wap.heyah.pl**



#### 4. Dla sieci PLAY:

<b>Nazwa profilu:</b>	PlayMobile
• <b>APN</b>	<b>wap</b>
• <b>Uwierzytelnianie</b>	<b>brak</b>
• <b>Nazwa użytkownika</b>	<b>brak</b>
• <b>Hasło</b>	<b>brak</b>
• <b>Strona główna</b>	<a href="http://wap.playmobile.pl">http://wap.playmobile.pl</a>
• <b>Adres IP</b>	<b>010.010.025.005</b>
• <b>Port IP</b>	<b>8080</b>



#### 5. Dla sieci ERA GSM:

<b>Nazwa profilu:</b>	Era WAP
• <b>APN</b>	erawap (erawaptt - dla użytkowników systemu TakTak)
• <b>Nazwa użytkownika</b>	erawap
• <b>Hasło</b>	erawap
• <b>Typ uwierzytelnienia</b>	normalne
• <b>Adres IP</b>	213.158.194.194
• <b>Port IP</b>	9201
• <b>Strona główna</b>	<a href="http://wap.eraomnix.pl">http://wap.eraomnix.pl</a>
• <b>Limit czasu pobierania</b>	180 sekund



***Gdzie należy wpisywać poszczególne ustawienia?***

## MyPhone 3370 sweet

### Konfiguracja GPRS:

**Menu** → **Narzędzia** → **Usługi sieciowe** → **Data account** → [ 2 ] **GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

### Konfiguracja WAP:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 1 ] **Select SIM** → **SIM 1** [ **OK** ]

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 2 ] **Edytuj profil** → [ 1 ] **SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry – Profile1) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

**\*Uwaga:** Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → [ **OK** ].

## myPhone 6650

### Konfiguracja GPRS:

**Menu** → **Narzędzia** → **Usługi sieciowe** → **Konta danych** → [ 2 ] **GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

### Konfiguracja WAP:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 1 ] **Select SIM** → **SIM 1** [ **OK** ]

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 2 ] **Edit profile** → [ 1 ] **SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry – Profile1) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

**\*Uwaga:** Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → [ **OK** ].

## myPhone 6651 young

### Konfiguracja GPRS:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **Konto danych** → [ 2 ] **GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

### Konfiguracja WAP:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 1 ] **Wybierz kartę SIM** → **SIM 1** [ **OK** ]

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 2 ] **Ust. profilu** → [ 1 ] **SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

**\*Uwaga:** Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → [ **OK** ].

## myPhone 6670 city

Konfiguracja GPRS: **Menu** → **Usługi sieciowe** → **Konto danych** → [ 2 ] **GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

### Konfiguracja WAP:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 1 ] **Wybierz kartę SIM** → **SIM 1** [ **OK** ]

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 2 ] **Ust. profilu** → [ 1 ] **SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

**\*Uwaga:** Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → [ **OK** ].

## myPhone 6690

Konfiguracja GPRS: **Menu** → **Usługi sieciowe** → **Data account** → [ 2 ] **GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

Konfiguracja WAP:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 1 ] **Select SIM** → **SIM 1** [ **OK** ]

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 2 ] **Edytuj profil** → [ 1 ] **SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

**\*Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → [ **OK** ].

## myPhone 6691

Konfiguracja GPRS: **Menu** → **Usługi sieciowe** → **Konto danych** → **GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

Konfiguracja WAP:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 1 ] **Edytuj profil** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

**\*Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → [ **OK** ].

## myPhone 7720 pop

Konfiguracja GPRS: **Menu** → **Usługi sieciowe** → [ 3 ] **Konto danych** → [ 2 ] **GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

Konfiguracja WAP:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 1 ] **Wybierz kartę SIM** → **Karta SIM 1** [ **OK** ]

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 2 ] **Edytuj profil** → [ 1 ] **Karta SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

**\*Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → [ **OK** ].

## myPhone 8810

Konfiguracja GPRS: **Menu** → **Usługi sieciowe** → **Konto danych** → [ 2 ] **GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

Konfiguracja WAP:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 1 ] **Wybierz kartę SIM** → **SIM 1** [ **OK** ]

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 2 ] **Ustawienia profilu** → [ 1 ] **SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

**\*Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → [ **OK** ].

## myPhone 8830

Konfiguracja GPRS: **Menu** → **Usługi sieciowe** → [ 3 ] **Konta danych** → [ 2 ] **GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

Konfiguracja WAP:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 1 ] **Wybierz kartę SIM** → **SIM 1** [ **OK** ]

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → [ 2 ] **Edytuj profil** → [ 1 ] **SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

**\*Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → [ **OK** ].

## myPhone 8850

Konfiguracja GPRS: **Menu** → **Usługi sieciowe** → [ 3 ] **Konta danych** → [ 2 ] **GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

Konfiguracja WAP:

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → [ 7 ] **Ustawienia** → [ 1 ] **Wybierz kartę SIM** → **SIM 1** [ **OK** ]

**Menu** → **Usługi sieciowe** → **WAP** → [ 7 ] **Ustawienia** → [ 2 ] **Edytuj profil** → [ 1 ] **SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slotcie SIM 1.

**\*Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → [ **OK** ].